

ZG-8 Zestaw gniazd wtyczkowych
2x (4x 230V/16A ze stykiem ochr.)
Zasilanie 2-a oddzielne obwody

ZG-4 Zestaw gniazd wtyczkowych
4x 230V/16A ze stykiem ochr.
Zasilanie 1 oddzielny obwód

VI p - wnęka WE1, WE2

ROZDZ. R-IT / 1op Sal OP -Otolaryngologia
ROZDZ. R-IT / 2op Sala OP -Okulistyka

UPL710-2-63-ISO-BP-18-B16

Sygnalizacja:
- > t°C Temp. transformatora
- > I Obciążenie transformatora
- < kΩ Oporność izolacji sieci IT
- < U Brak zasilania

ZT-1
TR .med. 230/230V 10,0 kVA
100A
SZR
2x LYg 1x16
230 V AC
1x B6A 2-bieg.
H001
AM410
Sieć IT
PE
PE
2 x LIYY 12x0,5 / RVS 28
YnnY 3x25
YnnY 3x25
T-UPS.1 T-AGR.
T-UPS.2
Zas. wg. rys. E-1
Szyb 1/2
PA
LY 16
LY 6
LY 6
2x LY 6
LY 16
LY 16
LY 6
LY 6
LY 16
YDYp 3 x 2,5
YDYp 3 x 2,5
YDYp 3 x 2,5
YDYp 3 x 2,5
ZGW.8
ZGW.4
ZGW.4
ZGW.4
600W ZG-8
Pom. nadzoru pozniecz.
Rezerwa
Sala OP
Stół operacyjny
Kolumna anestezjologiczna
Kolumna chirurgiczna
Podłoga przewodząca
Sala OP i pom. przygot. pacjenta
UPS
UPS.1 (UPS.2)
Sygn. z UPS skrętka UTP
Kaseta sygn. sala OP
KS1
TU KS
Sygnalizacja: > t°C > I < kΩ < U
Kaseta sygn. P. nadz. pielęgn.
KS2
TU KS
Sygnalizacja: > t°C > I < kΩ < U
Sygnalizacja: > t°C Temp. transformatora > I Obciążenie transformatora < kΩ Oporność izolacji sieci IT < U Brak zasilania
Główna szyna uziemienia bud.
PA
R < 10 Ω
Niski parter
FTP kat.6
Do centr. BMS bud. B niski parter

N1 EDS151
N2 EDS151
N3 EDS151

00.1 F00.1 B16A 2-bieg.
00.2 F00.2 B16A 2-bieg.
00.3 F00.3 B16A 2-bieg.
00.4 F00.4 B16A 2-bieg.
00.5 F00.5 B16A 2-bieg.
00.6 F00.6 B16A 2-bieg.
00.7 F00.7 B16A 2-bieg.
00.8 F00.8 B16A 2-bieg.
00.9 F00.9 B16A 2-bieg.
00.10 F00.10 B16A 2-bieg.
00.11 F00.11 B16A 2-bieg.
00.12 F00.12 B16A 2-bieg.
00.13 F00.13 B16A 2-bieg.
00.14 F00.14 B16A 2-bieg.
00.15 F00.15 B16A 2-bieg.
00.16 F00.16 B16A 2-bieg.
00.17 F00.17 B16A 2-bieg.
00.18 F00.18 B16A 2-bieg.

Wykonać 2 komplety

GGI Capital sp. z o. o. , 80-541 Gdańsk, ul. Bliska 11/ 6
tel. kom. 0 665 721 200, 0 661 201 687

ZLECENIODAWCA
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SPZOZ, 80-462 Gdańsk, al. Jana Pawła II 50

TEMAT
Projekt przebudowy 6-go piętra (oddz. Okulistyki i Otolaryngologii)
BLOK 1A - **projekt zamienny**

BRANZA ELEKTRYCZNA: PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

NR RYS.	RYSUNEK
E-12	Schemat rozdzielnic R-IT / 1op R-IT / 2op

AUTORZY	NR UPR.	DATA I PODPIS
inż. EMIL LICBARSKI	GT-III-630 / 777 / 77	listopad 2013 r.
SPRAWDZAJĄCY inż. MARIAN NOWOSIELSKI	ZPG-III-630 / 5 / 79	listopad 2013 r.